

転てつ器標識灯 (LED電球式)



■ 取付方法

転てつ器標識灯軸上端部に燈箱台を挿し込み、ビス(M6×15)を締め付け固定する。

■ 結線方法

本標識灯底面のケーブルプロテクターより電源ケーブルを引き込み、電灯座の端子に接続する。
電源はAC100Vです。

■ 保守管理

従来の白熱球(耐震型)に替わりLED電球(40W型相当)を使用しております。

長寿命40000時間ですが、4年間に1度は交換してください。

交換時、燈箱台底面4隅のビス(M6×15)4本を引き抜き、燈箱台を上にはき上げ電球を交換します。
電球交換後は逆の手順で元のように復元します。

転てつ器標識灯 (LED電球式) の種類及び分類

型式	名称	用途
A210-AL	転てつ器標識灯	普通転てつ器標識
		発条転てつ器標識
A210-CL	転てつ器標識灯	脱線転てつ器標識

性能表

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
電圧変動範囲	AC90V~AC110V
消費電流	0.1A以下
使用環境	屋外
使用周囲温度	-30℃~60℃
質量	5.7kg